

株ワキタ

100Vインバーター発電機 HPG3000i 3.0KVA



主な仕様

交流周波数(Hz)		50/60切替式
定格出力(KVA)		3.0
交流	電圧(V)	100
	電流(A)	30
直流	電圧(V)	12
	電流(A)	8
エンジン排気量(cc)		212
燃料の種類		無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)		9
連続運転可能時間(h) 1/4~定格負荷		11~6
寸法	全長(mm)	484
	全巾(mm)	420
	全高(mm)	417
質量(kg)		34



国土交通省指定
'97基準値超低騒音型

騒音値	音圧レベルdB(A)3/4負荷	68.5(7m)
	音響パワーレベルLwA dB※	90

※音響パワーレベル LwA の測定基準は ISO3744 に準ずる試験環境での測定となります。

インバータ発電機

3kVAの高出力インバータ発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。



省エネ設計

負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。



堅牢なガードフレーム

万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。



機能的な操作パネル

出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。



非常時に備える

停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。

